

Синхронизатор СУ-1D



СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

- Синхронизатор СУ-1D.
- Копия сертификата РРР.
- Руководство по эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ

Синхронизатор СУ-1 предназначен для синхронизации (совмещение частот и фаз) электроагрегатов 400В, 220В с другими электроагрегатами посредством воздействия импульсов управления (выходы реле) на электромеханический регулятор подачи топлива ТНВД либо на электронный потенциометр ЕМР-1. Синхронизатор обеспечивает подстройку частоты тока электроагрегата перед подключением его к «пустой» шине до частоты 50 Гц.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение	Примечание
Напряжение питания переменным током, В	230, 400	
Коммутируемый ток реле управления, А	5	
Степень защиты корпуса	IP20	
Диапазон температур окружающей среды, °С	от - 40 до + 55	
Назначенный срок службы, лет	не менее 12	
Габаритные размеры: ШхВхГ, мм.	140х90х63	
Вес, кг	Не более 0,5	